



CARATTERISTICHE GENERALI


Potenza*	6, 8, 11, 18, 24 W
Alimentazione	230Vac $\pm$ 10% 50Hz
Funzionamento	Permanente (SA), Non Permanente (SE) Rest Mode: con dispositivo di controllo opzionale (cod. 2730)
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN 1838
Grado di protezione	IP40
Autonomia	1h, 3h
Installazioni	parete, soffitto, controsoffitto, sospensione, barra elettrificata
Corpo	polycarbonato grigio RAL 7035
Ottica	Simmetrica, asimmetrica, bianca
Schermo	Polycarbonato trasparente
Sorgente luminosa	Tubo LED non sostituibile

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

Pratica Completa IP40

Emergenza Tubo LED

Apparecchio dimilluminazione di emergenza idoneo per applicazioni in ambito terziario. Disponibile in versione con fascio simmetrico (8, 18, 24W) sia in versione con fascio simmetrico (6-11W). Installazione a parete e plafone ed incasso (esclusi modelli 18W). Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20.



Potenza* W	• Dimensioni (mm) •			DV schermo
	L	B	H	
6	280	120	50	21 m
8	400	150	52	26 m
11	280	120	50	21 m
18	645	150	93	26 m
24	400	150	52	26 m

Accessori

Cod. Ordine	Descrizione
-	RACCORDO PER TUBI Ø 16 E Ø 20
2741	SCATOLA DA INCASSO PER IP40 - 6, 11 W
2738	SCATOLA DA INCASSO PER IP40 - 8, 24 W
2743	SCATOLA DA INCASSO PER IP40 - 18 W

Cod. Ordine	Descrizione
3893	ETICHETTE SEGNALETICHE 6, 11 W SX, DX, BASSO
3894	ETICHETTE SEGNALETICHE 8, 24 W SX, DX, BASSO
3895	ETICHETTE SEGNALETICHE 18 W SX, DX, BASSO

in dotazione

Accessori

Cod. Ordine	Descrizione
2751	KIT STAFFA PER INSTALLAZIONE CONTROSOFFITTI (ESCLUSO 18W)
3727	PRESSATUBO PG16/PG20
3723	GANCI DI SOSPENSIONE
3907	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 6, 11 W
3908	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 8, 24 W
3905	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 18 W
3763	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W USCITA
3743	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W USCITA DI SICUREZZA
3815	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W EXIT
3855	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W EMERGENCY EXIT
3837	ETICHETTA SEGNALETICA 6, 11 W AV

Cod. Ordine	Descrizione
3764	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 24 W USCITA
3744	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 24 W USCITA DI SICUREZZA
3816	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 24 W EXIT
3856	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 24 W EMERGENCY EXIT
3838	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 24 W AV
3765	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W USCITA
3745	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W USCITA DI SICUREZZA
3817	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W EXIT
3857	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W EMERGENCY EXIT
3839	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W AV

da ordinare separatamente


INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE



3723 GANCI PER SOSPENSIONE

da ordinare separatamente



INSTALLAZIONE SU BARRA ELETTRIFICATA



3723 GANCI PER SOSPENSIONE

da ordinare separatamente


INSTALLAZIONE CON TUBI Ø 16 O Ø 20



3727 PRESSATUBO PG16/PG20

da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE SU CONTROSOFFITTI




Foro incasso 6-11W: 267x107 mm
Foro incasso 8-24W: 387x137 mm

2751 STAFFE PER CONTROSOFFITTI (escluso 18W)

da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A INCASSO



Foro incasso 6-11W: 300x143 mm
Foro incasso 8-24W: 420x177 mm
Foro incasso 18W: 637x143 mm

2741 SCATOLA DA INCASSO PER IP40 - 6, 11 W

in dotazione



2738 SCATOLA DA INCASSO PER IP40 - 8, 24 W

in dotazione

2743 SCATOLA DA INCASSO PER IP40 - 18 W

in dotazione

GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 6, 11 - 8, 24 - 18 W



3907 GRIGLIA PROTEZIONE PER APPARECCHI 6, 11 W

da ordinare separatamente



3908 GRIGLIA PROTEZIONE PER APPARECCHI 8, 24 W

da ordinare separatamente

3905 GRIGLIA PROTEZIONE PER APPARECCHI 18 W

da ordinare separatamente

ADATTATORE PER TUBI Ø 16 E Ø 20



- ADATTATORE PER TUBI Ø 16 e Ø 20

in dotazione

TR

Tradizionale

W*	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
6	1937L	974-6SE1H	SE	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.1	12
6	1940L	974-6SE3H	SE	3h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.1	12
8	1965L	976-8SE1H	SE	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.6	6
8	1967L	976-8SE3H	SE	3h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.6	6
11	1954L	975-11SE1H	SE	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.1	12
18	2041L	978-18SE3H	SE	3h	2xNiMH 3.6V 1.2Ah	230	-	1,5	1.9	6
24	2017L	977-24SE1H	SE	1h	NNiMH 3.6V 1.2Ah	260	-	1,5	1.6	6
8	1969L	976-8SA1H	SA	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	315	5	1.6	6
8	1971L	976-8SA3H	SA	3h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	315	5	1.6	6
18	2043L	978-18SA3H	SA	3h	2xNiMH 3.6V 1.2Ah	230	315	5	1.9	6
24	2020L	977-24SA1H	SA	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	260	315	5	1.6	6
6	1943L	974-6SE1H/RM	SE RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.1	12
6	1945L	974-6SE3H/RM	SE RM	3h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.1	12
8	1973L	976-8SE1H/RM	SE RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.6	6
8	1974L	976-8SE3H/RM	SE RM	3h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.6	6
11	1956L	975-11SE1H/RM	SE RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	-	1,5	1.1	12
18	2044L	978-18SE3H/RM	SE RM	3h	2xNiMH 3.6V 1.2Ah	230	-	1,5	1.9	6
24	2019L	977-24SE1H/RM	SE RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	260	-	1,5	1.6	6
8	1975L	976-8SA1H/RM	SA RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	315	5	1.6	6
8	1976L	976-8SA3H/RM	SA RM	3h	NiMH 3.6V 1.2Ah	130	315	5	1.6	6
18	2045L	978-18SA3H/RM	SA RM	3h	2xNiMH 3.6V 1.2Ah	230	315	5	1.9	6
24	2021L	977-24SA1H/RM	SA RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	260	315	5	1.6	6