


## MBJ3R345U LTE

Centralino a 4 ingressi autoalimentato per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.
**Tutta la gamma è dotata dell'innovativa funzionalità A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) in grado di mantenere costante il livello di uscita TV impostato mediante i trimmer dedicati, anche al variare del livello del segnale d'ingresso.**

- A.B.L.A. Technology: sistema esclusivo FRACARRO per il mantenimento costante del livello di uscita impostato anche al variare del livello di ogni ingresso (circuiti A.B.L.A. indipendenti)
- Stabilizzazione del livello di uscita anche per alte variazioni del segnale TV di ingresso.
- Led di funzionamento dei circuiti A.B.L.A. dedicati.
- Amplificazione separata: i centralini MBJ Evo lavorano ad amplificazione separata e a gestione indipendente dei segnali provenienti dalle diverse antenne.
- Alta schermatura contro i disturbi LTE (LTE Free)
- Guscio protettivo : i nuovi centralini sono dotati di un contenitore in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma (Classe V0)
- Predisposto per il fissaggio su barra DIN standard con sgancio rapido.
- Ingombro ridotto del 60%: rispetto ai modelli precedenti, gli ingombri dei nuovi MBJ EVO sono stati ridotti notevolmente e si possono installare con facilità all’interno delle scatole a muro.

- Alimentatore switching ad altissimo rendimento(>80%) e circuito di protezione contro i corto-circuiti autoripristinante.
- Dip-switch per l’inserimento della telealimentazione su ogni ingresso (100mA totali).
- Led di stato dell’alimentatore.
- Faston per il collegamento all’impianto di messa a terra dell’impianto TV.

| ARTICOLO | | MBJ3R345U LTE |
|---|---|---|
| Codice | | 223601 |
| IN | | 4 |
| Bande | | III+DAB, IV, V, UHF |
| Guadagno | (dB) | 35, 35, 35, 35 |
| Regolazione | (dB) | 20, 20, 20, 20 |
| Figura di rumore | (dB) | 6, 9, 9, 9 |
| Liv. Usc. | (dBµV) | 110, 120 |