

FARI FATEK

Serie di fari elegante, professionale e ultrapiatta ideale per ambienti residenziali o commerciali. Staffa rotabile a 360° e inclinata per un montaggio facilitato. Scatola di connessione sul retro del faro. Floodlights series elegant, professional and ultra-flat ideal for residential and commercial areas. 360° rotatable and inclined bracket for easy assembly Connection box on the back of the floodlight

Materiale / Material:

- Lega alluminio - vetro opacizzato
Aluminium alloy - matt glass

Incluso / Included:

- Scatola di connessione IP65 integrata nel retro del faro
IP65 connection box integrated in the back of the floodlight



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen	Kelvin	LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Peso Weight	PKG
FATEK10WNEBN	10W	200 - 260V	1100 Lm	4000K	SMD	>80Ra	120°	IP 65	nero / black	0.20 Kg	1/40
FATEK10WBIBN	10W	200 - 260V	1100 Lm	4000K	SMD	>80Ra	120°	IP 65	bianco / white	0.20 Kg	1/40
FATEK10WBIBC	10W	200 - 260V	900 Lm	3000K	SMD	>80Ra	120°	IP 65	bianco / white	0.20 Kg	1/40
FATEK30WNEBN	30W	200 - 260V	3000 Lm	4000K	SMD	>80Ra	120°	IP 65	nero / black	0.35 Kg	1/20
FATEK30WBIBN	30W	200 - 260V	3000 Lm	4000K	SMD	>80Ra	120°	IP 65	bianco / white	0.35 Kg	1/20
FATEK30WBIBC	30W	200 - 260V	2400 Lm	3000K	SMD	>80Ra	120°	IP 65	bianco / white	0.35 Kg	1/20
FATEK50WNEBN	50W	200 - 260V	5000 Lm	4000K	SMD	>80Ra	120°	IP 65	nero / black	0.55 Kg	1/10
FATEK50WBIBN	50W	200 - 260V	5000 Lm	4000K	SMD	>80Ra	120°	IP 65	bianco / white	0.55 Kg	1/10
FATEK50WBIBC	50W	200 - 260V	4400 Lm	3000K	SMD	>80Ra	120°	IP 65	bianco / white	0.55 Kg	1/10

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	IP	Lunghezza cavi INPUT/OUTPUT Cable length INPUT/OUTPUT	PKG
FASURG10KV	Dispositivo per la protezione alla sovratensione fino a 10KV / Surge protection device up to 10KV	IP 67	15cm	1/1

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks