

**SHIOM9816****MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT 16A - DIN**

Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 8 uscite relè con contatto bistabile per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A. Dotato di pulsanti locali per il comando diretto delle uscite; dip-switch per l'indirizzamento manuale del modulo e porta USB-C frontale multifunzione. È inoltre previsto un sistema di collegamento semplificato che consente, tramite appositi cavi flat (in dotazione) di interconnettere moduli affiancati. Dimensioni: 72.1x180.9x61.2mm (morsetti inclusi) - 4 moduli DIN. Assorbimento max 200mA.



**SHIOM9816**

**MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT 16A - DIN**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Montaggio su guida DIN

Sì

**FUNZIONI**

Gestione tapparelle/veneziane

Sì

Gestione temporizzazione uscite

Sì

Ingressi digitali configurabili via software nc/no

Sì

Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch

Sì

Programmazione indirizzo BUS tramite software SimpleProg

Sì

Uscite no/nc configurabili

Sì

Gestione luci

Sì

Gestione scenari

Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Morsetti estraibili

Sì

**DATI GENERALI**

Altezza (mm)

180,9

Larghezza (mm)

72,1

Profondità (mm)

61,2

Peso del prodotto (g)

190

Colore del prodotto

Grigio

Temperatura di funzionamento (°C)

0 ÷ 50

**COMPATIBILITÀ**

Sistema automazione domestica

Sì

**MONTAGGIO/INSTALLAZIONE**

Moduli DIN (n°)

4



**SHIOM9816**

**MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT 16A - DIN**

**CONNETTIVITÀ**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| N° di bus Simplehome (n°)             | 1            |
| Tipo di connessioni/porte             | 1xUSB 3.0    |
| Ingressi digitali (n°)                | 9            |
| Max distanza da ingresso digitale (m) | 25           |
| Uscita relè                           | 8x16A 230Vac |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Alimentazione da BUS SimpleHome                      | Sì    |
| Assorbimento massimo di corrente (mA)                | 200   |
| Carico massimo resistivo singola uscita (mA)         | 16000 |
| Led stato ingressi                                   | Sì    |
| Led stato uscite                                     | Sì    |
| Numero ingressi digitali (n°)                        | 8     |
| Numero ingressi scenario (n°)                        | 1     |
| Numero di uscite (n°)                                | 8     |
| Uscite con contatto in scambio per ogni uscita nc/no | No    |