



8461M

KIT MONOF. QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP



Kit videocitofonico 2 fili Simplebus Top composto da: n° 1 posto esterno da parete serie Quadra art. 4893, n°1 alimentatore art. 1209, n°1 monitor a colori con cornetta serie Mini art. 6701W, n°1 morsetto di derivazione art. 1214/2C e n°1 morsetto di terminazione.



8461M

KIT MONOF. QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

KIT PRODUCT



6701W

MONITOR MINI BIANCO, SBTOP

Monitor da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 4 pulsanti supplementari con l'accessorio art. 6733W. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 175x160x22mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 6701W

Montaggio a parete:	Si
Montaggio su base da tavolo:	Si
Tipo display:	LCD
Dimensione display (pollici):	4,3" 16:9
Risoluzione display (H x V):	480x272
Display B/W o colori:	Colore
Colore prodotto:	Bianco
Tecnologia Sensitive Touch:	Si
Numero pulsanti di serie:	4
Numero pulsanti addizionali:	4
Segnalazione a led (n):	2



4893M

POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. 2 FILI

Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 4893M

Tipo:	Pulsantiera monoblocco
Materiale:	Alluminio pressofuso
Impianti audio/video:	Si
Montaggio a parete:	Si
Telecamera:	Colori
Angolo di visione diagonale (°):	100
Sensore di ripresa:	1/4" CMOS
Illuminazione minima a colori (lux):	1
Dimensione obiettivo (mm):	2,1

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.


8461M
KIT MONOF. QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 4893M

Alimentazione:	Bus
Assorbimento massimo di corrente (mA):	250
Morsetti:	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Chiamata a pulsanti:	Si
Pulsanti totali:	4
Regolazione volume microfono:	Si
Regolazione volume altoparlante:	Si
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 55
Grado protezione IP:	IP54
Grado di protezione antinivandalo (codice IK):	IK08
Colore retroilluminazione:	Bianco

1216

MORSETTO DI TERMINAZIONE SISTEMA SIMPLEBUS/KIT

Morsetto di terminazione di linea. Forniti a corredo del miscelatore (4 pz). Da montare al termine del montante, secondo le indicazioni della documentazione tecnica, per ottimizzare la distribuzione dei segnali.

1209

ALIMENTATORE KIT VIDEO 2 FILI

Alimentatore 33 Vcc per KIT 2 fili a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 Vca. Dimensioni 106x62x89mm (6 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 1209

Tensione in ingresso alternata (Vca):	110÷240
Tensione in uscita (Vcc):	33
Connettore ingresso:	Morsettiera
Applicabile a guida DIN:	Si
Numero moduli DIN:	6
Corrente max erogata (A):	1,20


8461M
KIT MONOF. QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

ACCESSORIES


1209
ALIMENTATORE KIT VIDEO 2 FILI

Alimentatore 33 Vcc per KIT 2 fili a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 Vca. Dimensioni 106x62x89mm (6 moduli DIN).


1214/2C
MORSETTO DI COLLEGAMENTO SIMPLEBUS 2 E SIMPLEBUS COLOR

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.


1216
MORSETTO DI TERMINAZIONE SISTEMA SIMPLEBUS/KIT

Morsetto di terminazione di linea. Forniti a corredo del miscelatore (4 pz). Da montare al termine del montante, secondo le indicazioni della documentazione tecnica, per ottimizzare la distribuzione dei segnali.


1229A
ACCESSORIO SUONERIA SUPPLEMENTARE PER SISTEMA SIMPLEBUS2

Accessorio da parete per suoneria supplementare da collegare direttamente al bus 2 fili. Consente la selezione suoneria e la regolazione del volume suoneria con funzione privacy, dotato di dip switch per programmazione codice utente, di morsetti per ingresso chiamata fuoriporta e ripetizione di chiamata. Corredato di morsetto di derivazione 1214/2C. Dimensioni 125x95x24mm.


1235A
SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI

Software dedicato alla realizzazione e alla stampa dei cartellini porta nomi e informativi delle pulsantiere serie Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. E' necessario l'utilizzo delle etichette adesive art.1217, 1218, 1219 o art.1220. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Comelit.


1256
ACCESSORIO RELÈ ATTUATORE DIGITALE SISTEMA SIMPLEBUS

Dispositivo intelligente per il comando di un relè (a bordo) da 10A per usi generali. Per il suo utilizzo e programmazione della funzione voluta attenersi alle indicazioni della documentazione tecnica. Il dispositivo è utilizzabile su tutti i sistemi Simplebus. Alimentazione: 12V AC o 20V DC. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN). Morsetto 1214/2C in dotazione.



8461M

KIT MONOF. QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

ACCESSORIES



1404

SCAMBIO DIGITALE. SISTEMA 2 FILI

Modulo scambio audio/video per impianti digitali Simplebus Top 2 fili. Da utilizzare in impianti con più ingressi. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).



1405

SCAMBIO DIGITALE 2 INGRESSI QUADRA. SBTOP

Modulo scambio audio/video per sistemi kit audio/video. Da utilizzare solo in impianti con massimo 2 ingressi con posto esterno serie Quadra. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 35x90x58mm (2 moduli DIN).



1409

ACCESSORIO PER TELECAMERE SCORPORATE A COLORI. SISTEMA 2 FILI

Modulo telecamere scorperate per impianti digitali Simplebus Top 2 fili. Permette di gestire dagli apparecchi videocitofonici mediante tasto dedicato, fino a 3 telecamere a colori in sequenza ciclica. Alimentazione 12 Vac o 20 Vdc. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).



4793B

MASCHERINA COLORE BLACK PER QUADRA

Mascherina colore black per pulsantiera Quadra



4793C

MASCHERINA COLORE CORTEN PER QUADRA

Mascherina colore corten per pulsantiera Quadra



4893

POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO 2 FILI

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.



8461M

KIT MONOF. QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP

ACCESSORIES



4893M

POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. 2 FILI

Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.



6701W

MONITOR MINI BIANCO, SBTOP

Monitor da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell' apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 4 pulsanti supplementari con l'accessorio art. 6733W. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 175x160x22mm.



6710

STAFFA E MORSETTO DI DERIVAZIONE PER MONITOR MINI

Staffa di fissaggio a muro a su scatola serie civile per monitor MINI versioni /BM con cornetta con induzione magnetica per portatori di protesi acustiche. Include anche il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Dimensioni 145x100x4 mm.



6711W

PLACCA DI ADATTAMENTO PER MONITOR MINI. COLORE WHITE

Accessorio per rifinire il montaggio del monitor Mini in caso di sostituzione di videocitofoni Magis o Genius. Completo di staffa art. 6710 e morsetto di derivazione art. 1214/2C. Colore bianco. Dimensioni: 300x260x4 mm.



6712

BASE DA TAVOLO PER MONITOR MINI

Base da tavolo che consente la trasformazione da tavolo del monitor MINI. Completa di 1 cavo da 2 mt intestato RJ45 per collegare i morsetti del monitor alla borchia o ad un frutto di serie civile. Dimensioni: 145x190x120mm.



8461M

KIT MONOF. QUADRA E MINI, SIMPLEBUS TOP


ACCESSORIES



6719W

SUPPORTO PER PASSAGGIO CAVI ESTERNI MONITOR MINI SBT

Supporto a parete per monitor Mini cornetta che permette il passaggio cavi esterni. Dimensioni: 164X149,60X19mm.



6733W

KIT PULSANTI AGGIUNTIVI MONITOR MINI COLORE WHITE

Accessorio per trasformare i monitor MINI Art 6700W-/BM e 6701W-/BM in versioni con 8 pulsanti. Include una mascherina a 8 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza necessità di aprire il monitor.