



8461V

KIT MONOF. QUADRA E MINI HF, SIMPLEBUS TOP



Kit videocitofonico 2 fili Simplebus Top composto da: n° 1 posto esterno da parete serie Quadra art. 4893, n°1 alimentatore art. 1209, n°1 monitor a colori vivavoce serie Mini art. 6721W, n°1 morsetto di derivazione art. 1214/2C e n°1 morsetto di terminazione art. 1216.

AWARDS





8461V

KIT MONOF. QUADRA E MINI HF, SIMPLEBUS TOP

KIT PRODUCT



6721W

MONITOR MINI HANDSFREE BIANCO, SBTOP

Monitor da parete vivavoce con fonica full-duplex e schermo colori da 4,3" / 16:9. Consente la regolazione della luminosità e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 5 pulsanti sensitive touch con retroilluminazione a led per presa fonica, apriporta, autoaccensione, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 3 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6734W. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti SimplebusTop. Dimensioni: 115x160x22mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 6721W

Montaggio a parete:	Si
Montaggio su base da tavolo:	Si
Funzione vivavoce:	Si
Tipo display:	LCD
Dimensione display (pollici):	4,3" 16:9
Risoluzione display HxV (mm):	480x272
Display B/W o colori:	Colore
Colore prodotto:	Bianco
Tecnologia sensitive touch:	Si
Pulsanti totali:	5
Numero pulsanti addizionali:	3
Segnalazione a led (n°):	3



4893M

POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. 2 FILI

Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 4893M

Tipologia:	Pulsantiera monoblocco
Materiale:	Alluminio pressofuso
Sistema audio/video:	Si
Montaggio a parete:	Si
Telecamera:	Colori
Tipo sensore:	1/4" CMOS
Dimensione obiettivo (mm):	2,1
Angolo di visione diagonale (°):	100

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.


8461V
KIT MONOF. QUADRA E MINI HF, SIMPLEBUS TOP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 4893M

Illuminazione minima a colori (lux):	1
Alimentazione:	Bus
Assorbimento massimo di corrente (mA):	250
Morsetti:	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Chiamata a pulsanti:	Si
Pulsanti totali:	4
Regolazione volume microfono:	Si
Regolazione volume altoparlante:	Si
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 55
Grado protezione IP:	IP54
Grado di protezione antin vandalo IK:	IK08
Colore retroilluminazione:	Bianco

1216
MORSETTO DI TERMINAZIONE SISTEMA SIMPLEBUS/KIT


Morsetto di terminazione di linea. Forniti a corredo del miscelatore (4 pz). Da montare al termine del montante, secondo le indicazioni della documentazione tecnica, per ottimizzare la distribuzione dei segnali.

1209
ALIMENTATORE KIT VIDEO 2 FILI


Alimentatore 33 Vcc per KIT 2 fili a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 Vca. Dimensioni 106x62x89mm (6 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 1209

Tensione in ingresso alternata (Vca):	110÷240
Tensione in uscita (Vcc):	33
Connettore ingresso:	Morsettiera
Applicabile a guida DIN:	Si
Numero moduli DIN:	6
Corrente max erogata (A):	1,20



8461V

KIT MONOF. QUADRA E MINI HF, SIMPLEBUS TOP

ACCESSORIES

**4791**

PLACCA DI ADATTAMENTO PER QUADRA

Placca che permette di installare il posto esterno Quadra su scatole da incasso a 1 e 2 moduli di Comelit, Bticino e Urmet. Dimensioni 137x236 mm

**4792**

VISIERA ANTIPIOGGIA PER PULSANTIERA QUADRA

Visiera anti pioggia in alluminio verniciato per pulsantiera Quadra, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.

**4793MB**


MASCHERINA NERA PER QUADRA A PULSANTI

**4793MC**

MASCHERINA CORTEN PER QUADRA A PULSANTI

**4793MA**

MASCHERINA ALLUMINIO PER QUADRA A PULSANTI

**1217**

FOGLI ETICHETTE PER PULSANTIERA QUADRA

Il kit contiene n°10 fogli etichette adesive per cartellino porta nomi.



8461V

KIT MONOF. QUADRA E MINI HF, SIMPLEBUS TOP

ACCESSORIES

**1235A**

SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI

Software dedicato alla realizzazione e alla stampa dei cartellini porta nomi e informativi delle pulsantiere serie Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. E' necessario l'utilizzo delle etichette adesive art.1217, 1218, 1219 o art.1220. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Comelit.

**6710**

STAFFA E MORSETTO DI DERIVAZIONE PER MONITOR MINI

Staffa di fissaggio a muro a su scatola serie civile per monitor MINI versioni /BM con cornetta con induzione magnetica per portatori di protesi acustiche. Include anche il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Dimensioni 145x100x4 mm.

**6733W**

KIT PULSANTI AGGIUNTIVI MONITOR MINI COLORE WHITE

Accessorio per trasformare i monitor MINI Art 6700W-/BM e 6701W-/BM in versioni con 8 pulsanti. Include una mascherina a 8 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza necessità di aprire il monitor.

**6720**

SUPPORTO PER PASSAGGIO CAVI ESTERNI MONITOR MINI HF SBT

Supporto a parete per monitor Mini vivavoce che permette il passaggio cavi esterni. Dimensioni: 106.3 x 149.6 x 19 mm.

**6732**

BASE DA TAVOLO PER MONITOR MINI HF

Base da tavolo che consente la trasformazione da tavolo del monitor Mini vivavoce SBC. Completa di 1 cavo da 2 mt intestato RJ45 per collegare i morsetti del monitor alla borchia o ad un frutto di serie civile. Dimensioni: 140X190X140mm.

**1209**

ALIMENTATORE KIT VIDEO 2 FILI

Alimentatore 33 Vcc per KIT 2 fili a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 Vca. Dimensioni 106x62x89mm (6 moduli DIN).



8461V

KIT MONOF. QUADRA E MINI HF, SIMPLEBUS TOP

ACCESSORIES



1229A

ACCESSORIO SUONERIA SUPPLEMENTARE PER SISTEMA SIMPLEBUS2

Accessorio da parete per suoneria supplementare da collegare direttamente al bus 2 fili. Consente la selezione suoneria e la regolazione del volume suoneria con funzione privacy, dotato di dip switch per programmazione codice utente, di morsetti per ingresso chiamata fuoriporta e ripetizione di chiamata. Corredato di morsetto di derivazione 1214/2C. Dimensioni 125x95x24mm.



1256

ACCESSORIO RELÈ ATTUATORE DIGITALE SISTEMA SIMPLEBUS

Dispositivo intelligente per il comando di un relè (a bordo) da 10A per usi generali. Per il suo utilizzo e programmazione della funzione voluta attenersi alle indicazioni della documentazione tecnica. Il dispositivo è utilizzabile su tutti i sistemi Simplebus. Alimentazione: 12V AC o 20V DC. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN). Morsetto 1214/2C in dotazione.



1404

SCAMBIO DIGITALE. SISTEMA 2 FILI

Modulo scambio audio/video per impianti digitali Simplebus Top 2 fili. Da utilizzare in impianti con più ingressi. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).



1405

SCAMBIO DIGITALE 2 INGRESSI QUADRA. SBTOP

Modulo scambio audio/video per sistemi kit audio/video. Da utilizzare solo in impianti con massimo 2 ingressi con posto esterno serie Quadra. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 35x90x58mm (2 moduli DIN).



1409

ACCESSORIO PER TELECAMERE SCORPORATE A COLORI.SISTEMA 2 FILI

Modulo telecamere scoporate per impianti digitali Simplebus Top 2 fili. Permette di gestire dagli apparecchi videocitofonici mediante tasto dedicato, fino a 3 telecamere a colori in sequenza ciclica. Alimentazione 12 Vac o 20 Vdc. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).