



alimentatore elettronico per lampade fluorescenti compatte

ELECTRONIC
BALLAST FOR COMPACT
FLUORESCENT LAMPS




50-60 Hz - 220/240 Vac
Adatto per lampade PL a 4 PIN
Classificazione EEL = A2
Contenitore in plastica
Morsetti ad innesto rapido
Nessun sfarfallio della luce - assenza di ronzio
Lunghezza massima tra alimentatore e lampada 2 m

ATTENZIONE: scegliere correttamente l'alimentatore idoneo (vedi tabella sotto)

50-60 Hz - 220/240 Vac
Suitable for 4 PIN PL lamps
Classification EEL = A2
Plastic case
Fast connections with push in terminals
No flickering - No noise
The distance between the ballast and lamp must not exceed 2 m

ATTENTION: correctly choose the suitable power supply (see table below)



CODICE	POTENZA	DIMENSIONI	CORRENTE	ACCENSIONE LAMPADA		PESO
CODE	POWER	SIZE	CURRENT		IGNITION LAMP	WEIGHT
	Watt	mm (A-B-C)	mA			gr
BF118PL	1 x 18	125-21-19	110	istantanea	quick start	56
BF213PL	2 x 13	120-78-30	140	istantanea	quick start	190
BF218PL	2 x 18	120-78-30	190	istantanea	quick start	190
BF226MP	1 - 2 x 13 - 18 - 26	100-67-30	240	con preriscaldamento	with pre-heardet cathods	200
BF255MP	1 - 2 x 32 - 36 - 42 - 55	100-67-30	470	con preriscaldamento	with pre-heardet cathods	200
BF158MP	1 x 36 - 42 - 55	360-30-23	320	con preriscaldamento	with pre-heardet cathods	280
BF258MP	2 x 36 - 42 - 55	360-30-23	490	con preriscaldamento	with pre-heardet cathods	280