



RF4KEY

RADIOCOMANDO 4 TASTI



RF4KEY è un radiocomando bidirezionale ad alte prestazioni completamente configurabile. Esso consente la visualizzazione dello stato impianto e del feedback relativo ai comandi inoltrati alla centrale. RF4KEY ha una eccellente portata radio ed è dotato di una funzione di blocco tasti.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN PLUS
powered by  building

**RF4KEY****RADIOCOMANDO 4 TASTI****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Banda frequenze radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
N° tasti	4, configurabili
Modulazione	GFSK
Portata TX (metri in campo aperto) (m)	600
Funzione blocco tasti	Sì
Marchi/certificazioni	Immunità EMC EN50130-4
Led	Bicolore rosso/verde

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo rivestimento	Plastico
Colore	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Altezza (mm)	66
Larghezza (mm)	35
Profondità (mm)	12

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Batteria inclusa	Sì
Controllo livello batteria	Sì
Soglia di bassa tensione (V)	2,6
Numero e tipo batteria	1 x CR2450