



# Economy Twister

## EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

### Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	E27 [ E27]	Wattaggio equivalente	88 W
Durata di vita nominale (Nom)	6000 h	Tempo di avvio (Nom)	0.3 s
Ciclo di commutazione on/off	6.000 X	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Min)	5 s
		Tempo di riscaldamento al 60% luce (Max)	40 s
		Fattore di potenza (Nom)	0.6
		Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e regolazione del flusso	
Codice colore	865 [ CCT di 6.500 K]	Regolabile	No
Flusso luminoso (Nom)	1200 lm	Approvazione e applicazione	
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1200 lm	Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Designazione colore	Bianca fredda	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2 mg
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	88 %	Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Coordinata cromatica Y (Nom)	313	Dati del prodotto	
Coordinata cromatica Y (Nom)	337	Codice prodotto completo	871829167939400
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Nome prodotto ordine	EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	61 lm/W	EAN/UPC - Prodotto	8718291679394
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Codice d'ordine	67939400
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Codice Locale	TORN20CDL
Funzionamento e parte elettrica		Numeratore - Quantità per confezione	1
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	20.0 W		
Corrente lampada (Nom)	150 mA		


## Economy Twister

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
N. materiale (12NC)	929689219001
Peso netto (Pezzo)	0.064 kg

### Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

### Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6	56.5 mm	111.5 mm	47 mm

Twister 20W CDL E27 220-240V Spiral

